

ケーブルワンモバイル モバイルネットワーク設定情報

この度は、ケーブルワンモバイルをご契約いただきありがとうございます。

お客様にてご準備頂いた通信端末で当サービスをご利用いただく場合、以下の情報を利用しAPN設定を行ってください。

※SIMカードは静電気や汚れ等に変弱くなっております。お取り扱いの前にあらかじめ静電気を放電してください。

また安全のため手袋等のご使用をお勧めします。なおSIMカードの金属の部分には触れないようにしてください。

【Android 端末の場合】

1. 通信端末の電源を切り、SIMカードを端末に挿入し、再度端末の電源を入れます。
※SIMカードの挿入につきましては、各端末の取扱説明書等をご参照ください。
2. 「設定」画面を開き、「無線とネットワーク」→「その他」をタップします。
※以下、画面上の表記・メニュー等は、端末やAndroidのバージョンで異なる場合があります。
3. 「モバイルネットワーク」→「アクセスポイント名」をタップします。
4. 「+」または「三」マークをタップし、新しいAPN登録の画面にて、以下の情報を入力します。

名前またはネットワーク名	ケーブルワン など(お客様の任意)
APN または接続先	vmobile.jp
ユーザー名	無し(入力する必要はございません) または sim@cableone.ne.jp (※1)
パスワード	無し(入力する必要はございません) または one (※1)
認証タイプ	PAP または CHAP

※1 空欄での設定ができない端末のみ、記載の文字を入力してください。

※2 その他の項目については変更の必要はございません。

5. 入力が終わったら、画面左上の「<」マークをタップします。
6. 一覧から4.で入力したネットワーク名を探し、タップします。
7. これで設定は終了です。一旦端末を再起動し、その後通信を確認してください。

【iOS 端末の場合】

1. 端末の電源を切り、SIMカードを端末に挿入し、再度端末の電源を入れます。
※SIMカードの挿入につきましては、各端末の取扱説明書等をご参照ください。
2. WiFiなどインターネットが接続できる状態で、お持ちのiOSにて「Safari」(その他のブラウザでは不可)を開き、以下のアドレスにアクセスしてください。
<http://www.cableone.ne.jp/rd/mbic>
3. プロファイルの画面が表示されたら、画面右上の「インストール」をタップします。
4. 承諾の画面では「次へ」をタップし、警告の画面では「インストール」をタップします。
「真正性が確認できません」あるいは「お使いの ～ 監視される場合があります」などの表示が出る場合があります。
セキュリティには特に問題はありませので、そのまま画面右上の「インストール」をタップします。
(途中で端末のパスコードを要求される場合があります。指示に従いパスコードを入力してください)
5. 画面が暗くなり、中央又は下側に「インストール」の文字が出たらタップします。
6. 「完了」をタップしたら設定は終了です。一旦端末を再起動し、その後通信を確認してください。

